

## Smart-UPS™ C 1000/1500 VA 120/230 Vac 타워형 / 랙 장착형 2U 부록

### 개요

이 부록은 Smart-UPS™ C 1000/1500 VA 120/230 V 타워형 및 랙 장착형 2U 모델용 사용 설명서의 수정 사항을 제공합니다.


### 기능 참조 설명서

#### 일반 모드

기능	버튼	타이밍 ( 초 )	UPS 상태	설명
<b>전원</b>				
전원 켜기		0.2	꺼짐	전원 켜기 / 끄기 버튼을 누르면 UPS 가 켜집니다 . UPS 가 AC 전원에서 작동합니다 . AC 전원을 사용할 수 없는 경우 UPS 가 배터리 전원 으로 작동합니다 .
전원 끄기		2	켜짐	전원 켜기 / 끄기 버튼을 누르면 UPS 가 꺼집니다 .
<b>디스플레이</b>				
상태 조회		0.2	켜짐	버튼을 눌러 UPS 의 상태 또는 조건을 확인합니다 . LCD 가 60 초 동안 불이 켜집니다 .
<b>음소거</b>				
사용 / 사용 안함		2	켜짐	신호음 경보를 활성화 또는 비활성화합니다 . 음소 거 아이콘이 켜지고 UPS 에서 경고음이 한 번 울립 니다 .
장애 초기화		2	장애	장애가 확인된 후 전원 켜기 / 끄기 버튼을 누르면 시각 표시가 제거되고 대기 상태로 돌아갑니다 .

## 구성 모드

구성 모드는 UPS 에 대한 추가 옵션을 제공합니다. 시스템이 짧은 경고음을 낼 때까지 2 초 동안 음소거









버튼을 누르고 있으면 디스플레이가 깜박거리면서 UPS 가 구성 모드에 들어갔다는 것을 표시합니다.

구성 모드에서 메뉴 버튼을 눌러 디스플레이에 사용 가능한 옵션을 표시하면서 해당 옵션에서 음소거 버튼을 누르면 구성 설정을 전환할 수 있습니다.



**참고:** 시스템이 구성 모드에서 15 초 동안 동작이 없음을 감지하거나 시스템이 짧은 경고음을 낼 때까지 음소거 및 메뉴 버튼을 2 초 동안 누를 경우, 프로그램이 자동으로 종료되고 일반 모드로 돌아갑니다.

기능	옵션	설명
자체 테스트	<ul style="list-style-type: none"> <li>0: 기본 설정</li> <li>1: 자체 테스트 시작</li> </ul>	<p>1 로 설정된 경우 메뉴 버튼을 누르면 자체 테스트가 시작되고 구성 모드를 종료합니다.</p> <p>0 이 기본 설정으로 자체 테스트를 개시하지 않으며, 메뉴를 눌러 다음 구성 항목으로 넘어갑니다.</p> <p> <b>참고:</b> UPS 의 출력이 꺼진 동안 UPS 가 구성 모드로 전환되면 자체 테스트 기능을 사용할 수 없습니다.</p>
전력 품질	<ul style="list-style-type: none"> <li>양호 </li> <li>보통 </li> <li>불량 </li> </ul>	<p>입력 전력의 품질을 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>양호를 선택하면 장치에 배터리 전원이 더 자주 들어와 연결된 장비에 가장 깨끗한 전원을 공급합니다.</li> <li>보통을 선택하면 UPS 가 일반 작동 조건에 있습니다.</li> <li>불량을 선택하면 UPS 가 비교적 큰 전원 변동을 견디며 배터리 전원이 덜 자주 들어옵니다.</li> </ul> <p>현지 전력 품질을 잘 알 수 없으면 양호를 선택하십시오.</p>
출력 전압 설정 * 230V 모델 전용	<ul style="list-style-type: none"> <li>220 VAC</li> <li>230 VAC</li> <li>240 VAC</li> </ul>	UPS 가 배터리 모드에 있을 때 적절한 콘센트 전압을 선택합니다.
LCD 디스플레이 디머	<ul style="list-style-type: none"> <li>부하 표시 막대 아이콘이 100% = 항상 켜짐을 표시합니다. </li> <li>부하 표시 막대 아이콘이 0% = 자동 흐리게 표시합니다. </li> </ul>	LCD 디스플레이 디머가 자동 흐리게로 구성된 경우 버튼을 누르거나 이벤트가 발생하면 LCD 가 켜지고 아무 동작 없이 60 초가 지나면 다시 꺼집니다.
그린 모드 사용	<ul style="list-style-type: none"> <li>0: 사용 안 함</li> <li>1: 사용</li> </ul>	그린 모드가 사용으로 설정된 경우 UPS 가 허용 가능한 AC 전압은 존재하는 가운데 사용되지 않는 AVR 구성요소를 바이패스함으로써 가장 효율적인 레벨로 작동합니다. UPS 가 시작되며 사용으로 설정된 동안 그린 모드를 자동으로 종료합니다.
이벤트 카운터 지우기	<ul style="list-style-type: none"> <li>NA</li> </ul>	음소거 버튼을 누르면 이벤트 카운터가 지워집니다.

고객 지원 및 보증 정보는 APC 웹 사이트 [www.apc.com](http://www.apc.com) 을 참조하십시오.